

4G FIRE ALARM

KA-TM4G

*1 channel alarm
1 SMS messages
5 landline or cellphone
numbers*



SPECIFICATION

Power Input: DC 5 - 35v

Power Ampe: 500mA

Alarm Input: NO(Normal Open)

Number of Phone Numbers:
5 (landlines or cellphones)

FEATURES

Designed for Vietnam 4G VoLTE Networks.

Vietnam 100% Support and Warranty.

Plug and Play with no programming required.
The 4G VoLTE product offers the ability to use a sim card over any 4G VoLTE network.

Contact Information:

For any inquiries or assistance regarding this offer, please contact Khaian customer service at 84.938.304.434 or info@khaian.vn

4G

4G FIRE ALARM

KA-TM4G

*1 channel alarm
1 SMS messages
5 landline or cellphone
numbers*



SPECIFICATION THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power Input (Nguồn Cấp):

DC 5 - 35v

Power Ampe(Dòng Điện: 500mA

Alarm Input(Ngõ Kích):

NO(Normal Open)

Number of Phone Numbers

(Số Điện Thoại Cài Đặt):

5 (landlines or cellphones)

5 Số Điện Thoại Có Dây Hoặc di động

INSTRUCTIONS

Hướng Dẫn Cài Đặt

Bước 1: Thẻ SIM Cần Sim di động nghe gọi sóng 4G (không phải thẻ dữ liệu 4G).

Đầu tiên Cần Kích Hoạt VoLTE trên Sim

Kích hoạt VoLTE Viettel: HDCALL gửi 191 (free)

Kích hoạt VoLTE VinaPhone:

WICALL gửi 888 hoặc VOLTE gửi 888 (free)

Kích hoạt VoLTE MobiFone: DK VOLTE gửi 9199

Bước 2: Soạn Tin add109xxxxxxx

Ví Dụ: add10906995611 gọi đến số điện thoại trên bộ quay số thời gian phản hồi phụ thuộc nhà mạng.

Nhận Phản Hồi tin set1=0906995611 là được.

Tiếp tục cho đến số điện thoại thứ add2, add3, add4, add5 Mặc Định là ngừng gọi cho đến khi 1 trong 5 người trả lời.

Có thể soạn tin num3 gọi đến số điện thoại trên bộ quay số cho dù trả lời hay không sẽ quay 3 lần.

Có Thẻ soạn tin "3" đó là người thứ 3 trả lời để kết thúc.

Có thể soạn tin "smsyes" để bật chức năng báo động SMS và "smsno" để tắt chức năng

Để xóa tất cả soạn tin nhắn "reset" trở về mặc định.

4G